Smartec Z Loop/Line

MI 2122



Функции:
- Измерение тока КЗ, фаза-ноль, фаза-земля;
- Автоматический расчет значения предполагаемого тока короткого замыкания (Ipsc)
- Измерение сопротивления петли фаза-земля, фаза-ноль;
- Измерение напряжения фаза-ноль, фаза-земля;
- Измерение сопротивления шины земля, нейтраль и фаза.

Автоматический расчет значения предполагаемого тока короткого замыкания (Ipsc)
Размеры: 156 x 100 x 190 мм
Масса (без аксессуаров): 0,9 кг

Стандартный комплект поставки

- Прибор Smartec Z Loop/Line
- Основной тестовый кабель, 1,5 м
- Универсальный тестовый кабель, 3 шт., 1,5 м
- Тестовый наконечник (черный)
- Тестовый наконечник (синий)
- Тестовый наконечник (зеленый)
- Зажим “крокодил” (черный), 2 шт.
- Инструкция по эксплуатации
- Свидетелбство о метроогической аттестации



Дополнительные принадлежности



- A 1007 — ремень для переноски



- A 1020 — маленькая мягкая переносная сумка



- A 1045 — зарядное устройство с 4-мя NiMH батареями



- A 1050 — программное обеспечение Smart Link с интерфейсным кабелем RS232



- A 1111 — трехфазный адаптер

Технические характеристики

Параметр	Значение
Импеданс линия/шлейф/I_{psc}	
Номинальное напряжение	100-440 В (линия), 100-264 В (шлейф)
Диапазон	0,00-19,99; 20,0-199,9; 200-1999 Ом
Разрешение	0,01; 0,1; 1 Ом
Погрешность	±(5% от показ. + 0,05 Ом)
Диапазон дисплея для I_{psc}	0,06 А-42,4 kA / 24,4 kA
Сопротивление шлейфа (без отключения УЗО)	
Номинальное напряжение	100-264 В
Диапазон	0,0-199,9; 200-1999 Ом
Разрешение	0,1; 1 Ом
Погрешность	±(5% от показ. + 5 Ом)
Испытательный ток	15 мА
Чередование фаз	
Номинальное напряжение	100-440 В
Дисплей	1.2.3, 2.1.3
Испытательный ток	15 мА
Напряжение U_{L-N}, U_{L-L}, U_{L-PE}	
Диапазон	0-440 В (U_{L-N}, U_{L-L}); 0-264 В (U_{L-PE})
Погрешность	±(3% от показ. + 3 В)
Номинальный диапазон частоты	постоянный ток, 45-65 Гц
Частота	
Диапазон	45-65 Гц
Погрешность	±0,2 Гц