АММ-1063 Мультиметр цифровой



Цифровой мультиметр карандашного типа (Pen-type). ЖКИ, 6000 отсчётов. Пост. напр. 600,0 В ±(1,2%); перем. напр. 600,0 В ±(1,5%); пост. ток 600,0 мА ±(1,5%); перем. ток 600,0 мА ±(2,0%); сопротивление 60,00 МОм ±(1,0%); ёмкость 10,00 мФ ±(3,0%); тест диодов; прозвонка. Автовыбор пост/перем. тока. Авто/ручной выбор диапазона. Удержание тек/макс/мин значений. Автоотключение (неотключаемое). Защита от перегрузок CAT III 600V, CAT II 1000V. Батареи 2x1,5 В типа LR44. Размеры 230x35x20 мм. Масса 200 г.

Номер в Госреестре СИ: 50279-12
Гарантийный срок: 14 месяцев

Мультиметр "карандашного" типа АММ-1063 идеально подходит тестирования электронных схем и компонентов (резисторов, конденсаторов, диодов), а так же проверки целостности цепей (прозвонки).

Особенности

- ЖКИ 4 разряда (6000 отсчётов)
- Функция удержания текущих, минимальных и максимальных значений
- автоматический и ручной выбор диапазонов
- Автоотключение питания (без возможности отключения функции)
- Широкий диапазон измерения ёмкости
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах
- Высокая категория защиты: CAT III 600V; CAT II 1000V

Технические характеристики

Функция	Диапазон	Погрешность
Постоянное напряжение	600,0 В	±(1,2%)
Переменное напряжение	600,0 В	±(1,5%)
Постоянный ток	600,0 мА	±(1,5%)
Переменный ток	600,0 мА	±(2,0%)
Сопротивление	60,00 МОм	±(1,0%)
Ёмкость	10,00 мкФ	±(3,0%)
Тест диодов	да	-
Прозвонка	да	-

Общие характеристики

- Габаритные размеры: 230x35x20 мм
- Масса: 200 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120x580x350, вес 0,3 кг.

Стандартная комплектация

- Мультиметр
- Длинный измерительный щуп
- Зажим-крокодил
- Запасной прекдохранитель
- Батарея 1,5 В (2 в приборе + 2 запасные) - 4 шт.
- Предохранитель (1 в приборе + 1 запасной) - 2 шт.
- Руководство по эксплуатации

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.