Устройство защиты AnCom P-1

Назначение



Устройство защиты **AnCom P-1** предназначено для защиты модемов серии **AnCom ST** от повреждения высоковольтными импульсами напряжения, возникающими в линиях связи под воздействием грозовых разрядов и наводок от линий электропередачи и энергетических кабелей, а также от протекания больших токов при непосредственном попадании питающего напряжения на линию связи.

Общая информация

Устройства защиты **AnCom P-1** используется на выделенных двухпроводных линиях связи, в которых амплитуда рабочего сигнала не превышает значения 30В. Величина рабочего тока в линии не должна превышать 180 мА.
Устройство защиты имеет разъем "Линия" для подключения к линии связи и разъем "Оборудование" для подключения к выводам "IN/OUT1", "IN/OUT2" разъема "LINE" модема **AnCom ST** комплектным соединительным кабелем.
Для подключения к защитному заземлению используется комплектный гибкий провод с клеммой.

Запрещается использовать устройство защиты без подключения к защитному заземлению!

Особенности:

- пластмассовый корпус 90*60*35 мм;
- крепление на DIN-рейку.
- вес в упаковке: 0,2 кг.