Extech EX320
Цифровой мини-мультиметр с автоматическим переключением дипазонов измерений + индикатор напряжения

Технические характеристики:

- Базовая точность – 0,5%.
- Встроенный бесконтактный индикатор напряжения переменного тока с красным индикатором и бипером (устройством звуковой сигнализации).
- Бесконтактное измерение напряжения в диапазоне до 100 до 600В (перем.).
- Функция автоматического отключения питания продлевает срок службы батареи.
- Индикатор разрядки батареи.
- Автоматическое переключение диапазонов измерений.
- Разрядность дисплея: 2000.
- Функция сохранения максимальных значений.
- Функция сохранения данных.

В комплект поставки входит: подставка, контрольные выводы, защитный чехол и две батарейки AAA. Когда встроенный бесконтактный индикатор напряжения переменного тока указывает на провод под напряжением, загорается красный индикатор и раздается звуковой сигнал.



Информация для оформления заказа:

EX310 …Мини-мультиметр с функцией переключения диапазонов измерений вручную + индикатор напряжения
EX320 …Мини-мультиметр с автоматическим переключением диапазонов + индикатор напряжения
EX330 …Мини-мультиметр с автоматическим переключением диапазонов и датчиком температуры + индикатор напряжения

Спецификации	EX310	EX320	EX330
Разрядность дисплея	2000	2000	4000
Базовая точность	0,5%	0,5%	0,5%
Бесконтактный индикатор переменного напряжения	100 – 600В	100 – 600В	100 – 600В
Напряжение DC	0,1мВ – 600В	0,1мВ – 600В	0,1мВ – 600В
Напряжение AC	0,1В – 600В	0,1мВ – 600В	0,1мВ– 600В
Сила тока DC/AC	0,1мА – 10А	0,1мкА – 10А	0,1мкА – 10А
Сопротивление	0,1Ом - 2000кОм	0,1Ом - 20МОм	0,1Ом - 40МОм
Емкость	-	-	0,001нФ - 200мкФ
Частота	-	-	0,001Гц – 10МГц
Температура (тип К)	-	-	-20 – 750^{0}C
Скважность	-	-	0,1 – 99,9%
Тестирование диодов / прозвонка цепей	Да	Да	Да
Размеры	147x76x42мм	147x76x42мм	147x76x42мм
Вес	260 г	260 г	260 г